
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I ROZBIURKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obręb 0014 Pacanów, Gmina Pacanów
INWESTOR : Gmina Pacanów
ADRES INWESTORA : Ul. RYNEK 15 28-133 PACANÓW
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : Instalacje niskoprądowe wideodomofonu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2017

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Projektowany system

INSPIRO 901 panel video-domofonowy z cyfrowym wybieraniem i wywietlaniem numeru lokalu, elektronicznym spisem lokatorów oraz funkcj. kontroli dost.pu (otwieranie wej.. za pomoc. kodu lub karty zbli.eniowej). Dodatkowo urz.dzenie wyposa.one jest w 5 indywidualnych

przyciskow wywo.ania lokali. Urz.dzenia wyposa.one s. w du.e, pod.wietlone na bia.o, nowoczesne wy.wietlacze LCD i pod.wietlane, rownie. na bia.o klawiatury. Dzi.ki specjalnemu czujnikowi, w niskich temperaturach automatycznie za..czane jest podgrzewanie wy.wietlacza (poni.ej 5oC), co znacznie zwi.ksza jego czytelno...

2. Instalacja:

Domofon b.dzie zainstalowany przy wej.ciu g.ownym. Jako element blokuj.cy drzwi zastosowano elektrozaczep rewersyjny. Przy drzwiach wej.ciovych przewidziano dodatkowo przycisk wyj.cia do otwierania drzwi oraz przycisk ewakuacyjny ktory w razie sytuacji awaryjnej otworzy na sta.e drzwi. System b.dzie zasilony z dwoch zasilaczy. Pierwszy zlokalizowany przy drzwiach wej.ciovych b.dzie zasila. panel Inspiro 901 oraz sumator magistrali, drugi umiejscowiony na korytarzu b.dzie zasila. dwa rozdzielacze magistrali do ktorych b.d. pod..czone monitory nabiurkowe oraz s.uchawki z monitorami.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45314000-1	URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI WEWNĘTRZNEJ NISKOPRĄDOWE			
1	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -	szt.		
d.1	0409-01	CENTRALA DOMOFONOWA INSPIRO 901			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -	szt.		
d.1	0409-02	aparat odbiorczy INS-MP7 WH			
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -	szt.		
d.1	0409-02	aparat odbiorczy INS-MPR 4			
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 5-01a	Montaż zespołów łączówkowych ZL na kablu w powłoce termoplastycznej (szt.		
d.1	0802-01	10 par)			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 5-01a	Umocowanie kabla o śr.do 15 mm z przykryć.osłona na ścianie	m		
d.1	0605-09	murowanej- UTP kat 5e 4x2x05			
	analogia				
		304	m	304.000	
				RAZEM	304.000
6	KNR 5-01a	Umocowanie kabla o śr.do 15 mm z przykryć.osłona na ścianie	m		
d.1	0605-09	murowanej- OM 2X1mm			
	analogia				
		122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
7	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż puszek nat INS-P-XXS NT			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż PRZYZYCISKU ZWIERNEGO INS-OB			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż rozgałęźnika aktywnego do sys wideo CDNVRK2			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż rozgałęźnika aktywnego do sys wideo CDNVRK4			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż SUMATORA DO SYS WIDEO CDNV			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-01a	Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na	złącz.		
d.1	1003-07	kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) -			
	analogia	montaż ZASILACZA DIN, 15-17V 2,8A do CDNV i INSPIRO			
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indy-	PODSTAWKA BIURKOWA POD MONITOR	szt.		
d.1	widualna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000